

Blokstation Arkel		Post T	Medewerking met:
Van Leerdam naar Arkel			
1	T ontvangt wekkersein van Leerdam		Ldm
2	T overtuigt zich ervan, dat venster 13 wit toont en bedient venster 7 (wordt wit)		Ldm
3	T ontvangt wekkersein van Ldm		Ldm
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 7,8,15		
5	T legt krukje om in veld 10		
6	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km 65.672		
7	T drukt knop "ovw 65.6 gesl." branden gaat het rode lampje "ovw 65.6 gesl."		
8	T wekt I		I(1)
9	branden gaat het rode lampje "ovw 65.4 gesl."		I(5)
10	T bedient venster 10 (wordt wit)		T(6)
11	vrij (rood) wordt venster 9		Ldm
12	laatste as over isolerende las vóór de overweg bij km 65.672		Trein
	vrij (wit) wordt venster 9 ^o		
13	het rode lampje "ovw 65.4 gesl." dooft		I(10)
14	T opent de overwegbomen van de overweg bij km 65.672		
	het rode lampje "ovw 65.6 gesl." dooft		
15	vrij (rood) wordt venster 10		I(14)
16	T legt normaal krukje in veld 10		
17	T overtuigt zich ervan dat venster 12 wit toont en bedient de vensters 9 (wordt wit) en 9 ^o (wordt rood) vrij (wit) wordt venster 7		
Openen en sluiten van de brug over het Zederikkanaal			
1	T ontvangt wekkersein van I		I(1)
2	T overtuigt zich ervan, dat het geïsoleerde spoorgedeelte tussen de brug en de overweg onbezet is		
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 7,10		
4	T legt krukje om in veld 8		
5	T bedient venster 8 (wordt groen)		I(2)
6	vrij (wit) wordt venster 8		I(8)
7	T legt krukje normaal in veld 8		
4	1980	1e wbl	

Blokstation Arkel		Post T	Medewerking met:
Naar Leerdam van Arkel			
1	T wekt Ldm		Ldm
2	vrij (wit) wordt venster 6		Ldm
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 8,10		
4	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km 65.672		
5	T drukt knop "ovw 65.6 gesl."		
	branden gaat het rode lampje "ovw 65.6 gesl."		
6	T wekt I		
7	branden gaat het rode lampje "ovw 65.4 gesl."		I (5)
8	T drukt de knop "vrijm. kr 7"		
	branden gaat het groene lampje "kr 7 vrij"		
9	T legt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop krukje om in veld 7		
	het groene lampje "kr 7 vrij" dooft		
10	T legt om het handel B/ (B ^V)		
11	T wekt Ldm		Ldm
12	achter de trein legt T normaal het handel B/ (B ^V)		
13	T opent de overwegbomen van de overweg bij km 65.672		
	het rode lampje "ovw 65.6 gesl." dooft		
14	het rode lampje "ovw 65.4 gesl." dooft		I (6)
15	T legt krukje normaal in veld 7		
16	T bedient de vensters 6 en 7 (worden rood)		Ldm
17	vrij (wit) wordt venster 7		Ldm
5	1980		bandnr. 22

Blokstation Arkel		Post T	Medewerking met:
Van Gorinchem naar Arkel			
1	T ontvangt wekkersein van Gr		Gr
2	T overtuigt zich ervan dat het venstertje "B ^V /D ^V " rood is		
3	T overtuigt zich ervan, dat venster 7 wit toont en bedient venster 13 (wordt rood)		Gr
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 10,11,12		
5	T legt krukje om in veld 16		
6	T drukt de drukknop "v. of n. Gr" branden gaat het lampje "v. of n. Gr"		
7	T legt krukje om in veld 15		
8	T laat de knop "v. of n. Gr" los het lampje "v. of n. Gr" dooft		
9	T legt om het handel D/D ^V /(B ^V) wit wordt het venstertje B ^V /D ^V		
10	T ontvangt wekkersein van Gr		Gr
11	vrij (rood) wordt venster 15		Gr
12	laatste as over geïsoleerde las bij km 66.273 vrij (wit) wordt venster 14		trein
13	T legt krukje om (naar rechts) in veld 14		
14	T legt normaal het handel D/D ^V /(B ^V) rood wordt het venstertje "B ^V /D ^V "		
15	T legt krukje normaal in veld 15,16,14		
16	T overtuigt zich ervan dat venster 6 wit toont en bedient de vensters 15 (wordt wit) en 14 (wordt rood) vrij (wit) wordt venster 13		Gr
6	1980	1e wbl	

Blokstation Arkel		Post T	Medewerking met:
Naar Gorinchem van Arkel			
1	T wekt Gr		Gr
2	vrij (wit) wordt venster 12		Gr
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 15		
4	T legt krukje om in veld 16		
5	T drukt de drukknop "v. of n. Gr"		
	branden gaat het lampje "v. of n. Gr"		
6	T legt krukje om in veld 12		
7	T laat de knop "v. of n. Gr" los		
	het lampje "v. of n. Gr" dooft		
8	T legt om het handel C		
9	Voor een doorrijdende trein legt T bovendien krukje 11 en het handel C ^V om		
10	T wekt Gr		Gr
11	laatste as over geïsoleerde las bij km 66.343		Trein
	vrij (wit) wordt venster 14		
12	T legt krukje om (naar rechts) in veld 14		
13	achter een doorrijdende trein legt T het handel C ^V en krukje 11 normaal		
14	T legt normaal het handel C		
15	T legt krukje normaal in veld 12,16,14		
16	T bedient de vensters 12, 13 en 14 (worden rood)		Gr
17	vrij (wit) wordt venster 13		Gr
7	1980		bandnr. 22

Blokstation Arkel		Post 1	Medewerking met:
Openen en sluiten van de brug over het Zederikkanaal			
1	I wekt T		T (1)
2	vrij (groen) wordt venster 3		T (5)
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 5		
4	I legt krukje om in veld 3		
5	I neemt sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel		
6	I brengt de daaraan bevestigde sleutel Br in het Kz-slot op de seinschieter en neemt de sleutel uit het andere slot hier aan		
7	I brengt de seinschieter in het brugslot		
8	I handelt voor het openen en sluiten van de brug als in het BBB omschrevene		
9	I verricht na het sluiten van de brug b.g. handelingen in omgekeerde volgorde		
Van Leerdam naar Arkel			
1	I ontvangt wekkersein van T		T (8)
2	I overtuigt zich ervan of sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel aanwezig is		
3	I legt krukje om in veld 1		
	branden gaat het groene lampje "CL 1"		
4	I sluit de overwegbomen van de overweg bij km 65.436		
5	I drukt knop "ovw 65.4 gesl."		
	branden gaat het rode lampje "ovw 65.4 gesl."		T (9)
6	vrij (wit) wordt venster 5		T (10)
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3		
8	I legt krukje om in veld 5		
9	I legt om het handel A/A ^V		
10	I opent de overwegbomen van de overweg bij km 65.436		
	het rode lampje "ovw 65.4 gesl." dooft		T (13)
11	I legt krukje normaal in veld 1		
	het groene lampje "CL 1" dooft		
12	I legt normaal het handel A/A ^V		
13	I legt krukje normaal in veld 5		
14	I bedient venster (wordt rood) 5		T (15)
3	1980		bandnr. 22

Blokstation Arkel		Post I	Medewerking met:
Naar Leerdam van Arkel			
1	I ontvangt wekkersein van T		T (8)
2	I overtuigt zich ervan of sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel aanwezig is		
3	I legt krukje om in veld 1		
	branden gaat het groene lampje "CL 1"		
4	I sluit de overwegbomen van de overweg bij km 65.436		
5	I drukt knop "ovw 65.4 gesl."		
	branden gaat het rode lampje "ovw 65.4 gesl."		T (9)
6	zodra de trein de overweg gepasseerd is opent I de overwegbomen van de overweg bij km 65.436		
	het rode lampje "ovw 65.4 gesl." dooft		T (16)
7	I legt krukje normaal in veld 1		
	het groene lampje "CL 1" dooft		
9	1980		bandnr, 22