

17. Treinbeweging van en naar aansluiting "De Staart"  
alleen mogelijk als blokpost Wantijbrug is ingeschakeld.

A. Naar aansluiting "De Staart"

I overtuigt zich ervan, dat de vensters (1), (2) en (3) vrij (wit) zijn. Zonodig vraagt I aan Sdt het enkelspoorvenster (3) bij hem vrij te maken. Als deze vensters vrij zijn, brandt bij T het lampje "Blok vrij" en kan T een rijweg naar Sliedrecht instellen. I neemt de sleutel B.A/St.A uit het slot aan het sleutelrelaiskastje en overhandigt deze aan bgl, waarna Bgl met de trein vertrekt naar de aansluiting.

Wanneer de trein de isolerende las bij km 93.088 is overgereden wordt bij I het gelijkstroomvenster (1b) vrij.

I bedient het blokvenster (1) met het gelijkstroomvenster (1b), waardoor bij Wijb het betreffende venster vrij wordt en bij T het lampje "Blok vrij" dooft en het lampje "Blok bezet" gaat branden.

Wanneer Bgl en Wijb achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht hebben, wordt bij I het blokvenster (1) vrij en dooft bij T het lampje "Blok bezet" en gaat bij T het lampje "Blok vrij" branden.

B. Van aansluiting "De Staart"

Bgl kondigt T de trein per telefoon aan.

Bij I moeten vrij wit zijn de vensters (1), (2) en (3).

T drukt de knop "Toest. De Staart" \*) waardoor bij I een schel begint te luiden.

I bedient venster (2) waardoor bij Wijb het betreffende venster vrij wordt en bij I de schel ophoudt met luiden en bij T wit licht gaat branden in de knop "Toest. De Staart", het lampje "Blok vrij" dooft en het lampje "Blok bezet" gaat branden.

T stelt de rijweg van sein 102 en de rijweg van sein 96 in. Na binnenkomst van de trein overhandigt Bgl de sleutel B.A/St.A aan I. I brengt de sleutel B.A/St.A in het slot aan het sleutelrelaiskastje. Bij T dooft het witte licht in de knop "Toest. De Staart", het lampje "Blok bezet" dooft en het lampje "Blok vrij" gaat branden. I drukt de knop "Tr binnen van De Staart" en bedient de inductor, waardoor venster 2 vrij (wit) wordt.

- \*) Door drukken van de knop "Herroepen Toest. De Staart" kan T de gegeven toestemming herroepen, mits in de knop "Toest. De Staart" nog geen wit licht brandt.

18. Wisselverwarming

In geval van storing in de aardgasverwarming of bij ernstig gevaar voor brand of ontploffing kan in Post T door het in de stand "UIT" plaatsen van de schakelaar de hoofdtoevoer worden afgesloten.

T legt na toestemming van cdw-personeel de schakelaar in de normale stand terug.

10. Overpad voor dienstgebruik tussen 1e en 2e perron

- a. Op het 1e en 2e perron zijn nabij het overpad waarschuwingslichten aangebracht die, indien geen trein het overpad nadert, branden met constant wit licht.  
Bij nadering van een trein verandert dit witte licht in knipperend wit licht en gaat schellen luiden.
- b. De werking van de knipperende witte lichten en schellen is mede afhankelijk van het uit de stand "stop" gekomen zijn van één van de seinen: 78, 84, 94, 96, 98.

11. Treinbewegingen van en naar Sliedrecht.

A Naar Sliedrecht

I overtuigt zich er van dat zevensters (1), (2) en (3) vrij (wit) zijn.  
Zo nodig vraagt I aan Sdt het enkelspoorvenster (3) bij hem vrij te maken.  
Als deze vensters vrij zijn, brandt bij T het lampje "Blok vrij" en kan T een rijweg naar Sliedrecht instellen.  
Wanneer de trein de isolerende las bij KM 93.083 is overgereden, wordt bij I het gelijkstroomvenster (4<sup>b</sup>) vrij.  
I bedient het blokvenster (1) met het gelijkstroomvenster (4<sup>b</sup>), waardoor bij Wijb het betreffende venster vrij wordt en bij T het lampje "Blok vrij" dooft en het lampje "Blok bezet" gaat branden.  
Wanneer Wijb achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij I het blokvenster (1) vrij en dooft bij T het lampje "Blok bezet" en gaat bij T het lampje "Blok vrij" branden.

B Van Sliedrecht

Zo nodig vraagt Sdt het enkelspoorvenster bij hem vrij te maken.  
I kondigt hiertoe T de trein per luidspreker aan, indien venster (3) vrij (wit) is.  
T drukt de knop "Toest. enkelsp. v. Sdt", waardoor bij hem in deze knop wit licht gaat branden, het lampje "Blok vrij" dooft en het lampje "Blok bezet" gaat branden en bij I het gelijkstroomvenster "Toest. enkelsp. v. Sdt" (4) vrij wordt en een schel begint te luiden.  
I bedient het enkelspoorvenster (3) met het gelijkstroomvenster "Toest. enkelsp. v. Sdt" (4), waardoor bij Sdt het betreffende venster vrij wordt, bij hem de schel ophoudt te luiden en bij T het lampje "Enkelsp. gegeven" gaat branden.  
Wijb kondigt I de trein aan.  
I kondigt T de trein per luidspreker aan.  
Wanneer Wijb achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij I het voorbijgangsvenster (5) vrij, waardoor bij T het lampje "Enkelsp. gegeven" en dat in de knop "Toest. enkelsp. v. Sdt" dooft en het lampje "Tr. in blok Wijb-Ddr" gaat branden.  
T stelt de rijweg van sein 102 en de rijweg van sein 96 in.  
Wanneer de trein de isolerende las voorbij sein 96 is overgereden, wordt bij I het gelijkstroomvenster (6) vrij.  
Achter de trein bedient I het voorbijgangsvenster (5) met het gelijkstroomvenster (6), waardoor bij Wijb het betreffende venster vrij wordt en bij T het lampje "Tr. in blok Wijb-Ddr" dooft en het lampje "Enkelsp. gegeven" gaat branden.