

## Station Dalfsen

## Van Zwolle op de sporen I en II

Met wissel

met

1	T ontvangt wekkersein van Hea			Hea
2	T bedient venster 9 (wordt rood)			Hea
3	T ontvangt wekkersein van Hea			Hea
	bij aankomst op spoor	I	II	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6R,8,11,13	6L,8,11L 13	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	4,14	
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H.3/St3	H.3/St3	
7	T legt handel om in veld	4,14	-	
8	T legt krukje om in veld	6L	6R	
9	T legt om het handel	$A_1/A_1^V$	$A_2/A_2^V$	
	het seinmeldingsvenstertje "AV" wordt wit			
10	vrij (rood) wordt venster 6			Hea
11	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 1			trein
	vrij (wit) wordt venster 7			
12	Achter de trein legt T normaal het handel	$A_1/A_1^V$	$A_2/A_2^V$	
	het seinmeldingsvenstertje "AV" wordt rood			
13	T legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
14	T legt krukje normaal in veld	6L	6R	
15	T legt krukje normaal (naar links) in veld 7			
16	T legt handel normaal in veld	4,14	-	
17	T bedient de vensters 6 (wordt wit) en 7 (wordt rood)			Hea
	vrij (wit) wordt venster 9			
4	19-2-'62	A	4ewbl.	

Station Dalfsen		Post T		Medewerking met
Naar Zwolle van de sporen I en II				
<u>1</u>	T wekt Hea			Hea
<u>2</u>	vrij (wit) wordt venster 8			Hea
	bij vertrek van spoor	I	II	
<u>3</u>	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6,8R,13	6,8L,13L	
<u>4</u>	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	4	
<u>5</u>	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H.3/St3	H.3/St3	
<u>6</u>	T legt handel om in veld	4	-	
<u>7</u>	T legt krukje om in veld	8L	8R	
<u>8</u>	T legt om het handel	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	
<u>9</u>	T wekt Hea			Hea
<u>10</u>	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 1			trein
	vrij (wit) wordt venster 7			
<u>11</u>	Achter de trein legt T normaal het handel	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	
<u>12</u>	T legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
<u>13</u>	T legt krukje normaal in veld	8L	8R	
<u>14</u>	T legt krukje normaal (naar links) in veld 7			
<u>15</u>	T legt handel normaal in veld	4	-	
<u>16</u>	T bedient de vensters 7,8 en 9 (worden rood)			Hea
<u>17</u>	vrij (wit) wordt venster 9			Hea
<u>5</u>	19-2-'62	A	4ewbL.	

Station Dalfsen		Post T		Me tevens met
Van Ommen op de sporen I en II				
1	T ontvangt wekkersein van Omn			Omn
2	T bedient venster 10 (wordt rood)			Omn
3	T ontvangt wekkersein van Omn			Omn
	bij aankomst op spoor	I	II	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6,8,11,13R	6,8L,11,13L	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	4,14	
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H.3/St3	-	
7	T legt handel om in veld	4,14	-	
8	T legt krukje om in veld	13L	13R	
9	T legt om het handel D <sub>1,2</sub> /DV			
10	vrij (rood) wordt venster 13			Omn
11	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 5			trein
	vrij (wit) wordt venster 12			
12	Achter de trein legt T normaal het handel D <sub>1,2</sub> /DV			
13	T legt krukje om (naar rechts) in veld 12			
14	T legt krukje normaal in veld	13L	13R	
15	T legt krukje normaal (naar links) in veld 12			
16	T legt handel normaal in veld	4,14	-	
17	T bedient de vensters 13 (wordt wit) en 12 (wordt rood)			Omn
	vrij (wit) wordt venster 10			
6	19 - 2 - '62	A	4 e w b l.	

Station Dalfsen		Post T		Medewerker nr.
Naar Ommen van de sporen I en II				
<u>1</u>	T wekt Omm			Omm
<u>2</u>	vrij (wit) wordt venster 11			Omm
	bij vertrek van spoor	I	II	
<u>3</u>	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6,11R,13	6L,11L,13	
<u>4</u>	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	14	
<u>5</u>	<i>vervallen</i>			
<u>6</u>	T legt handel om in veld	14	-	
<u>7</u>	T legt krukje om in veld	11L	11R	
<u>8</u>	T legt om het handel C <sub>1,2</sub>			
<u>9</u>	T wekt Omm			Omm
<u>10</u>	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 5			trein
	vrij (wit) wordt venster 12			
<u>11</u>	Achter de trein legt T normaal het handel C <sub>1,2</sub>			
<u>12</u>	T legt krukje om (naar rechts) in veld 12			
<u>13</u>	T legt krukje normaal in veld	11L	11R	
<u>14</u>	T legt krukje normaal (naar links) in veld 12			
<u>15</u>	T legt handel normaal in veld	14	-	
<u>16</u>	T bedient de vensters 10,11 en 12 (worden rood)			Omm
<u>17</u>	vrij (wit) wordt venster 10			Omm
<u>7</u>	19-2-'62	<i>A</i>	<i>4 a w b l.</i>	