

Groesbeek van Kranenburg naar Nijmegen			Medewerking met:
	bij doorrijden of vertrek		
1	Wtr ontvangt wekkersein van	Kr	Kr
2	Wtr bedient de vensters (worden wit)	13 en 14	Kr
3	Wtr ontvangt wekkersein van	Kr	Kr
4	Wtr treedt in overleg met Nm		Nm
5	Wtr overtuigt zich ervan, dat gedoofd zijn de lampjes "Blok n.Nm" en "Rijrichting v.Nm"		
6	Wtr drukt de knop "Vrijmaking n.Nm" en draait gelijktijdig de inductorkruk vrij (wit) wordt venster 12		
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	9	
8	Wtr legt handel om in veld	2	
9	Wtr drukt de drukknop "Tr akd n.Nm"		Wp 6
10	branden gaat het lampje "Medew. Wp 6"		Wp 6
11	Wtr legt krukje om in veld branden gaat het lampje	12 sein A	
12	Wtr legt om het handel het lampje "sein A stop" dooft	A / A <sup>v</sup>	
13	vrij (rood) wordt venster	14	Kr
14	Eerste as op isolerende las voorbij sein in de normale stand koat sein branden gaat het lampje "sein A stop" en doven gaan de lampjes "Medew.Wp 6" en branden gaat het lampje "Blok n.Nm"	A A sein A	trein
15	laatste as over isolerende las ter hoogte van sein B vrij (wit) wordt venster 11		trein
16	Wtr legt krukje om (naar rechts) in veld 11		
17	Wtr legt normaal het handel	A	
18	Wtr legt krukje normaal in veld	12 en 11	
19	Wtr legt handel normaal in veld	2	
20	Wtr bedient de vensters 11 en 12 (worden rood) vrij (rood) wordt venster	13	
21	Laatste as voorbij sein 523 (km 8.187) het lampje "Blok n.Nm" dooft		trein
4	1-6-'61	A	2 <sup>e</sup> wsl

Groesbeek		van Nijmegen		naar Kranenburg		Medewerking met	
1	Branden gaat het lampje "Rijrichting v. Nm"					Nm	
2	Eerste as over isolerende las voorbij sein 524 bij km 8.215					trein	
	bij Wi wordt de signalering voor treinaankondiging in werking gesteld						
3	Wir wekt Kr					Kr	
4	vrij (wit) wordt venster 9					Kr	
5	niet ongelegd mag zijn krukje in veld 12						
6	niet ongelegd mag zijn handel in veld 2						
7	Wir legt handel om in veld 3						
8	Wir legt om krukje in veld 9						
	het lampje "sein B" gaat branden						
9	Wir legt om het handel B						
	het lampje "sein B stop" dooft						
10	Wir wekt Kr					Kr	
11	Eerste as over isolerende las voorbij sein B					trein	
	in de normale stand komt sein B						
	het lampje "sein B" dooft en het lampje "sein B stop" gaat branden						
12	Laatste as over isolerende las voorbij sein B					trein	
	het lampje "Rijrichting v. Nm" dooft						
13	Laatste as over isolerende las voorbij wissel 4					trein	
	vrij (wit) wordt venster 8						
	de signalering voor treinaankondiging wordt normaal						
14	Achter de trein legt normaal het handel B						
15	Wir legt krukje om (naar rechts) in veld 8						
16	Wir legt krukje normaal in de velden 9 en 8						
17	Wir legt handel normaal in veld 3						
18	Wir bedient de vensters 8 en 9 (worden rood)					Kr	
5	1-6-'61	A	2 <sup>e</sup> x 51				