

Gegevens betreffende de brug over het Harinxmakanaal

1. Omschrijving van de seinen

De brugseinen 601, 604, 712 en 713 zijn hooggeplaatste lichtseinen. In de seinen 601 en 712 kan rood of groen licht getoond worden. In de seinen 604 en 713 kan rood, geel of groen licht getoond worden. De seinen 604 en 713 zijn tevens voorseinen van de seinen 6A resp. 7A te Leeuwarden.

2. Vrijmaken van de brugsleutel

Vrijmaken van de brugsleutel is slechts mogelijk als het witte lampje op het ontgrendelkastje brandt.

Dit lampje brandt als:

- a. aan de zijde Stavoren het spoorgedeelte onbezet is vanaf km 3.993 tot aan de brug.
- b. aan de zijde Harlingen het spoorgedeelte onbezet is vanaf km 22.391 tot aan de brug.
- c. aan de zijde Leeuwarden:
  - geen rijweg is ingesteld naar Harlingen en het spoorgedeelte onbezet is vanaf km 22.391 tot aan de brug (het spoorgedeelte mag wel bezet zijn door een trein naar of van de aansluiting Schenkenschans mits de sleutel BA/St A uit het sleutelrelaiskastje op Post A te Leeuwarden is genomen voor bediening van de aansluiting.)
  - geen rijweg is ingesteld naar Stavoren en het spoorgedeelte onbezet is vanaf km 1.140 tot aan de brug.

3. Openen van de brug

- a. Hrm legt de knop om van het ontgrendelkastje, waardoor de seinen 601, 604, 712 en 713 in de stand "stop" komen;
- b. Hrm draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast 250 om waardoor het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden. \*)
- c. Hrm draait de grendelstelknop geheel om het groene lampje dooft en neemt hierna de sleutel B.Br. uit het slot van de sleutelvergrendelkast.
- d. Voor het openen van de brug handelt Hrm verder als in het BBB is omschreven.

\*) Dooft het witte lampje op het ontgrendelkastje voordat Hrm de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast heeft bediend, dan komen de seinen 601, 604, 712 en 713 weer uit de stand "stop" en is de sleutel B.Br niet meer vrij te maken. In dit geval moet Hrm de knop op het ontgrendelkastje weer in de normale stand terugleggen.

4. Sluiten van de brug

- a. Voor het sluiten van de brug handelt Hrm zoals is omschreven in het desbetreffende BEB.
- b. Hrm brengt de sleutel B.Br in het slot van de sleutelvergrendelkast.
- c. Hrm legt de grendelstelknop in de normale stand.
- d. Hrm legt de knop van het ontgrendelkastje in de normale stand waardoor de seinen 601, 604, 712 en 713 uit de stand "stop" komen indien tevens aan de andere voorwaarden voor het uit de stand "stop" komen van deze seinen is voldaan.

5. Sein 713

Zodra vanaf Leeuwarden een rijweg wordt ingesteld naar Dronrijp, komt sein 713 in de stand "stop".

Het sein komt pas weer uit de stand "stop" als de betreffende trein in Dronrijp is binnengekomen of in Leeuwarden is teruggekeerd.

Zolang de sleutel B.A/StA (racc. Schenkenschans) uit het sleutelrelaiskastje aan de blokkast in Post A te Leeuwarden uitgenomen is toont sein 713 "stop", tenzij venster 20 in Post A vrij (wit) is.

6. Bepaling stoptonend sein 713

In afwijking van het gestelde in de B-voorschriften deel VIII hoofdstuk III wat betreft brugseinen is de mcn niet toegestaan zonder nadere opdracht stoptonend sein 713 voorbij te rijden.

De mcn dient contact op te nemen met de baanvakleider te Leeuwarden.