

Van Vroomshoop op de sporen 2-4

1	Aml	bedient sein 404 of 406 te Vroomshoop bij T dooft het witte lampje "Blok n. Vhp"			
2	Trein	passeert met de eerste as de isolerende las bij km 2.806 bij T gaat het witte lampje "Akd tr. v. Vhp" branden en gaat tevens de schel "Akd tr v. Vhp" luiden			
3	T	sluit de overwegbomen van de overweg bij km 33.777/0.121 het witte lampje "Ovw gesl" gaat branden			
	Op spoor		2	3	4
4	T	legt krukje om in veld	20	15L	15R
5	T	legt krukje om in veld 20° het rode lampje "Sein 18 stop" dooft het witte lampje "Sein 18" gaat branden uit de stand "stop" komt sein 18			
6	Trein	passeert met de eerste as de isolerende las bij km 0.288 in de stand "stop" komt sein 18 bij T dooft het witte lampje "Sein 18" het rode lampje "Sein 18 stop" gaat branden			
7	Trein	passeert met de laatste as de isolerende las bij km 0.288 het witte lampje "Akd tr. v. Vhp" dooft en de schel "Akd tr. v. Vhp" houdt op met luiden			
8	Trein	passeert met de laatste as de isolerende las bij km 0.130 het witte lampje "Blok n. Vhp gaat branden			
9	T	opent de overwegbomen van de overweg bij km 33.777/0.121 het witte lampje "Ovw gesl" dooft			
10	T	legt krukje normaal in veld 20°			
11	T	legt krukje normaal in veld	20		15

Naar Vroomshoop van de sporen 2-4

1	T	overtuigt zich ervan dat het witte lampje "Blok n. Vhp" brandt		
2	T	sluit de overwegbomen van de overweg bij km 33.777/0.121		
		het witte lampje "Ovw gesl" gaat branden		
	van spoor	2	3	4
3	T	drukt de knop "Vrijm kr nr Vhp"		
		het groene lampje "Kr. n Vhp vrij" gaat branden		
4	T	legt tijdens het gedrukt houden van b.g knop krukje om in veld		
		17R	18	19
		na loslaten knop dooft groene lampje "Kr. n. Vhp vrij"		
		branden gaat het witte lampje	C2	C3 C4
5	T	legt om seinhandel	C2	C3 C4
		wit wordt het venstertje	C2	C3,4
6	Trein	passeert met de eerste as de isolerende las bij km 0.130		
		in de normale stand komt sein	C2	C3 C4
		dooft het witte lampje	C2	C3 C4
		rood wordt het venstertje	C2	C3,4
		het witte lampje "Blok n. Vhp" dooft		
		het rode lampje "Tr. n. Vhp" gaat branden		
7	T	legt seinhandel normaal	C2	C3 C4
8	T	opent de overwegbomen van de overweg bij km 33.777/0.121		
		het witte lampje "Ovw gesl" dooft.		
9	T	legt krukje normaal in veld	17	18 19
10	Trein	passeert met de laatste as de isolerende las bij km 5.477 (ter hoogte van sein 402 te Vroomshoop)		
		het witte lampje "Blok n. Vhp" gaat branden		
		het rode lampje "Tr. n. Vhp" dooft		

Naar Ommen van de sporen 1 en 2

1	T	wekt Omn		
2	Omn	verricht de voorgeschreven handelingen		
		bij T wordt vrij venster 18 (wit)		
		van spoor	1	2
3	T	sluit de overwegbomen van de overweg bij km 33.777		
		het witte lampje "ovw gesl." gaat branden		
4	T	legt krukje om in veld	16	17L
		branden gaat het lampje (wit)	C ₁	C ₂
5	T	legt om seinhandel	C ₁	C ₂
		wit wordt het venstertje	C ₁	C ₂
6	trein	met eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3		
		doven gaat het lampje (wit)	C ₁	C ₂
		in de normale stand komt sein	C ₁	C ₂
		rood wordt het venstertje	C ₁	C ₂
	T	legt seinhandel normaal	C ₁	C ₂
8	T	legt krukje normaal in veld	16	17
9	T	opent de overwegbomen van de overweg bij km 33.777		
		het witte lampje "ovw gesl." gaat branden		
10	T	bedient vensters 18 en 19 (worden rood)		
11	Omn	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen		
		bij T wordt vrij venster 19 (wit)		