

BVS/Waddinxveen		Post T		Medewerking met:
Van Gouda op de sporen 1 en 2				
1	Zolang de trein zich bevindt tussen de isolerende lassen, km 3.478 en km 5.260 brandt bij T het gele lampje "Akd v. Gd" en luidt de schel met langzame slag			trein
2	in het slot aan het bedieningstoestel moet omgedraaid aanwezig zijn de sleutel H1/St 1			
	bij aankomst op spoor	1	2	
3	T legt handel om in veld	7	-	
4	T legt krukje om in veld	8L	8R	
5	T legt handel om in veld 8			
	uit de stand "stop" komt sein A1,2/A ^v			
	het witte lampje "Sein A ^v " gaat branden			
6	achter de trein legt T normaal handel in veld 8			
	in de normale stand komt sein A1,2/A ^v			
	het witte lampje "Sein A ^v " dooft			
7	T legt krukje normaal in veld	8L	8R	
8	T legt handel normaal in veld	7	-	
4A	1e wbl			+

BVS/Waddinxveen		Post T en Gd		Medewerking met:
Naar Gouda van de sporen 1 en 2				
1	T wekt Gd			Gd
2	bij T gaat het groene lampje "Toest. v. Gd" branden			Gd
3	T overtuigt zich ervan, dat het witte lampje "Blok n. Gd" gedoofd is, en het witte lampje "Sein B1,2" in het signaleringskastje brandt			
4	in het slot aan het bedieningstoestel moet omgedraaid aanwezig zijn de sleutel H1/St 1			
	bij vertrek van spoor	1	2	
5	T legt handel om in veld	7	-	
6	T legt krukje om in veld	6L	6R	
	het witte lampje "Sein B1,2" op het bedieningstoestel gaat branden			
7	T legt handel om in veld 6			
	uit de stand "stop" komt sein B1,2			
	het witte lampje "Sein B1,2" op het signaleringskastje dooft			
8	trein met eerste as over isolerende las voorbij sein B1,2			trein
	in de normale stand komt sein B1,2			
	het witte lampje "Sein B1,2" op het bedieningstoestel dooft			
	het witte lampje "Blok n. Gd" en het witte lampje "Sein B1,2" in het signaleringskastje gaan branden			
9	T legt normaal handel in veld 6			
10	T legt krukje normaal in veld	6L	6R	
11	T legt handel normaal in veld	7	-	
12	laatste as over isolerende las voorbij sein 110			trein
	het witte lampje "Blok n. Gd" dooft			
13	bij T dooft het groene lampje "Toest. v. Gd"			Gd
4B	1e wbl			

BVS/Waddinxveen		Post T en Bsk		Medewerking mer:
Van Boskoop op de sporen 1 en 2				
1	T ontvangt wekkersein van Bsk			Bsk
2	T bedient venster 5 (wordt rood)			Bsk
3	T ontvangt wekkersein van Bsk			Bsk
4	bij T wordt vrij (rood) venster 4			Bsk
5	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km 8.182 en van het overpad nabij post T			
	het witte lampje "ovb gesl." op het bedieningstoestel voor de overwegbomen gaat branden			
	bij aankomst op spoor	1	2	
6	T legt om handel in veld	2	-	
7	T drukt knop "Vrijm. kr. v en n Bsk"			
	het groene lampje "v en n Bsk" gaat branden			
	tijdens het gedrukt houden van b.g. knop legt T krukje om in veld	4	3	
8	T legt om handel in veld	4	3	
	uit de stand "stop" komt sein	D1/D ^v	D2/D ^v	
9	laatste as over geïsoleerd wissel 6			trein
	vrij (wit) wordt venster 4 ^o			
10	T legt normaal handel in veld	4	3	
	in de normale stand komt sein	D1/D ^v	D2/D ^v	
11	T legt krukje normaal in veld	4	3	
	het groene lampje "v en n Bsk" dooft			
12	T legt handel normaal in veld	2	-	
13	T opent de overwegbomen van de overweg bij km 8.182 en van het overpad nabij post T			
	het witte lampje "Ovb gesl" dooft			
14	T bedient de vensters 4 (wordt wit) met 4 ^o (wordt rood)			Bsk
	vrij (wit) wordt venster 5			
5A	2 ^e wbl			+

BVS/Waddinxveen		Post T en Bsk		Medewerking met:
Naar Boskoop van de sporen 1 en 2				
1	T wekt Bsk			Bsk
2	vrij (wit) wordt venster 6			Bsk
3	T sluit de overwegbomen van de overweg bij km 8.182 en van het overpad nabij post T			
	het witte lampje "Ovb gesl." op het bedieningstoestel voor de overwegbomen en het witte lampje "Sein C1,2" op het bedieningstoestel (S en H) gaan branden			
	bij vertrek van spoor	1	2	
4	T legt handel om in veld	2	-	
5	T drukt knop "Vrijm. kr v. en n. Bsk"			
	het groene lampje "v. en n. Bsk" gaat branden			
	tijdens het gedrukt houden van b.g. knop legt T krukje om in veld	1L	1R	
6	T legt om handel in veld 1			
	uit de stand "stop" komt sein C1,2			
	wit wordt het seinmeldingsvenstertje "C1,2"			
7	T wekt Bsk			Bsk
8	trein met eerste as op geïsoleerd wissel 6			trein
	in de normale stand komt sein C1,2			
	het witte lampje "Sein C1,2" op het bedieningstoestel dooft			
	rood wordt het seinmeldingsvenstertje "C1,2" *			
9	T legt handel normaal in veld 1			
10	T legt krukje normaal in veld	1L	1R	
	het groene lampje "v. en n. Bsk" dooft			
11	T legt normaal handel in veld	2	-	
12	T opent de overwegbomen van de overweg bij km 8.182 en van het overpad nabij post T			
	het witte lampje "Ovb gesl" dooft			
13	T bedient de vensters 5 en 6 (worden rood)			Bsk
14	bij T wordt vrij (wit) venster 5			Bsk
	* Indien dit seinmeldingsvenstertje wit blijft, kan T de venster 5 en 6 niet bedienen.			
5B	2 ^e wbl			

BVS/Waddinxveen		Post T,Gd,en Bgl			Medewerking met:
Rangeren van spoor 2 op de sporen 4 en 6					
1	T wekt Gd				Gd
2	bij T gaat het groene lampje "Toest.v.Gd." branden.				Gd
3	T overtuigt zich ervan,dat het lampje "Blok n. Gd"gedoofd is.				
4	T neemt de sleutel H1/St1 met de daaraan bevestigde sleutel B uit het slot aan het bedieningstoestel(S en H).				
5	T brengt de sleutel B in het slot aan het sleutelrelaiskastje B.				
6	T neemt de sleutel B1/St1 uit het slot aan het sleutelrelaiskastje B1/St1 en overhandigt deze sleutel met de daaraan bevestigde sleutel St1 aan Bgl				
7	Bgl ontsluit stop-ontspoorblok St1 en wissel 1 waarna de nodige rangeerbewegingen kunnen worden uitgevoerd.				
8	Bgl sluit na afloop van de rangeerbewegingen wissel 1 en stop-ontspoor - blok St1 en overhandigt sleutel St1 met de daaraan bevestigde sleutel B1/St1 aan T.				
9	T brengt de sleutel B1/St1 in het slot aan het sleutelrelaiskastje B1/St1.				
10	T neemt de sleutel B met de daaraan bevestigde sleutel H1/St1 uit het slot aan het sleutelrelaiskastje B.				
11	T brengt de sleutel H1/St1 in het slot aan het bedieningstoestel(S en H).				
12	T wekt Gd.				Gd
13	bij T dooft het groene lampje "Toest.v. Gd."				Gd
6	1 • wbl				