

Gegevens betreffende brugpost Wildervanckanaal1. Algemene omschrijving

In de brugpost bevindt zich een tableau (zie blad 3d) waarop zijn aangegeven:

- a. een gedeelte van de spoorlijn Zuidbroek - Scheemda aan weerszijde van de brug.

Hierin zijn 3 bezetspoorlampjes aangebracht:

1. voor het spoorgedeelte van km 102.682 tot sein A;
2. voor het spoorgedeelte tussen de seinen A en B;
3. voor het spoorgedeelte van km 105.159 tot sein B.

Een bezetspoorlampje is gedoofd als het betreffende spoorgedeelte onbezet is; is het spoorgedeelte bezet dan brandt het met wit licht.

- b. Normaal tonen de seinen A en B "stop" en hun voorseinen "langzaam rijden"; in dat geval branden de rode lampjes op het tableau.

Toont sein A resp. B het beeld "voorbijrijden toegestaan" (evenals sein Av resp. Bv) dan is het overeenkomstige rode lampje op het tableau gedoofd en brandt het overeenkomstige groene lampje.

- c. Een lampje "sleutel uitneembaar", dat normaal gedoofd is.

Wanneer de knop op het sleutelrelaiskastje wordt gedrukt en het groene lampje "Sleutel uitneembaar" gaat branden, kan uit het sleutelrelaiskastje de sleutel "B.Br" genomen worden.

- d. Een lampje "controle brug", dat normaal met wit licht brandt; de brug is dan gesloten en gegrendeld.

- e. Een geel treinaankondigingslampje "Trein van Zb of Sda", dat normaal gedoofd is.

- f. Een verzegelde noodknop, waarmee in geval van nood de seinen A en B in de stand "stop" kunnen worden gebracht.

- g. Een schakelaar "seinverlichting".

2. Treinbewegingen over de brug

Trein van		Zuidbroek	Scheemda
1. trein	met eerste as over isolerende las bij km	102.682	105.159
	Schel met langzame slag begint te luiden en branden gaat het lampje "Trein van Zb of Sda"		
	Indien het lampje "contr. brug" brandt, komen uit de normale stand de seinen		
		A en Av	B en Bv
2. trein	met eerste as over isolerende las bij sein	A	B
	in de normale stand komen de seinen	A en Av	B en Bv
3. trein	met laatste as over isolerende las bij sein	B	A
	schel met langzame slag zwijgt en het lampje "Trein van Zb of Sda" dooft		

3. Openen en sluiten van de brug

1. Brwt overtuigt zich ervan, dat er geen treinaankondiging plaatsvindt.
2. Brwt neemt sleutel "B.Br" uit het slot aan het sleutelrelaiskastje (Zie B-Voorschriften Deel IX).
3. Voor het openen en sluiten van de brug zie het betreffende BBB.
4. Brwt brengt sleutel "B.Br" in het slot aan het sleutelrelaiskastje (zie B-Voorschriften Deel IX).