

Station Beek-Elsloo		Post T				Medewerking met:
van Bunde op de sporen 1, II, 4 en 5.						
1	T ontvangt wekkersein van Gle					Gle
2	T bedient de vensters 11 en 11 ^o (worden wit) en 11 ^b (wordt rood)					Gle
3	T ontvangt wekkersein van Gle					Gle
4	T wekt II					II(1)
	bij aankomst op spoor	1	II	4	5	
5	vrij (wit) wordt venster	9	10	13	12	II(8)
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2R,4,10,13	2R,4,9,13	2,3,5,8L,9,10,13R	2,3,5,8R,9,10,13L	
7	niet omgelegd mag zijn handel in veld	5,7	5,7,9	13,14	12,13	
8	T legt om handel in veld	9,4	4	5,10,6	5,10,6,14	
9	T legt krukje om in veld	9,16	10,16	13L,16	13R,16	
10	T legt om handel in veld 15,16					
11	T legt krukje om in veld 11					
12	T legt om het handel A _{1,2,4,5} ^v /(C ^v)					
	Het venstertje A ^v /C ^v wordt wit, zodra één der voorseinen A ^v of C ^v uit de normale stand is gekomen.					
13	vrij (rood) wordt venster 11 ^o					Gle
14	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel	5	5	7B	11	trein
	maakt vrij (wit) venster 11 ^b					
15	T legt normaal het handel A _{1,2,4,5} ^v /(C ^v)					
16	T legt krukje normaal in veld 11					
17	T legt handel normaal in veld 15,16					
18	T legt krukje normaal in veld	16,9	16,10	16,13L	16,13R	
19	T bedient venster	9	10	13	12	II(9)
	vrij (rood) wordt venster 11					
20	T legt handel normaal in veld	4,9	4	6,5,10	6,5,10,14	
4	4-8-64	A				

Station Beek=Elsloo		Naar Bunde van de sporen 1,III en 4-6			Post T	Medewerking met:
1	T wekt Gle en 16					Gle 16(1)
2	vrij (wit) wordt venster 2					Gle
3	vrij (wit) wordt venster 3					16(3)
	bij vertrek van spoor	1	III	4-6		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2L,3,4,5,9,10,11,13	2R,3,13	2,5,8,13		
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	10	5,7,10	5,7,13 en van spoor 5: 12 ')		
6	T legt krukje om in veld 16 en daarna handel in veld	7,9,4,15 16	6,15,16	10,6,15,16 en van spoor: 5 6 14 12,14 ')		
7	T legt krukje om in veld	2R	2L	3		
8	T legt om het handel	B ₁	B ₃ /(B ^v)	B ₄₋₆		
9	T wekt Gle					Gle
10	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij 1A vrij(wit) wordt venster 1					trein
11	T legt krukje om (naar rechts) in veld 1					
12	T legt normaal het handel	B ₁	B ₃ /(B ^v)	B ₄₋₆		
13	T legt krukje normaal in veld	2L	2L	3		
14	T legt krukje normaal (naar links) in veld 1					
15	T bedient de vensters 1,2 en 3 (worden rood) vrij (rood) wordt venster			4		Gle 16(4)
16	T legt handel normaal in veld en daarna krukje normaal in veld 16	16,15,4,9, 7	16,15,6	16,15,6,10		
Van Beek=Elsloo naar Bunde				Wp 16		
1	16 ontvangt wekkersein van T					T(1)
2	16 sluit de overwegbomen					
3	16 bedient venster 1 (wordt wit)					T(3)
4	vrij (rood) wordt venster 1					T(15)
5	Achter de trein opent 16 de overwegbomen					
	1) De wisselhandels in de omrande veldnummers worden niet door omleggen krukje 3 vastgelegd.					
5	4-8-'64	A				

Station Beek=Elsloo.				Post T	Medewerking met:
Van Geleen=Lutterade op de sporen				III, 4 en 5	
1	T ontvangt wekkersein van II				II(5)
	bij aankomst op spoor	III	4	5	
2	T wekt		III	III	III(1)
3	vrij(wit) wordt venster		8	7	III(5)
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	2R,3,8,13	3,5,8R,13L	3,5,8L,13R	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	5,7,10			
6	in het slot aan het bedienings-toestel moet aanwezig zijn sleutel				
7	T legt handel om in veld		14	12	
8	T legt krukje om in veld	5	8L	8R	
9	T bedient venster(wordt wit)	4 en 5	6	6	II(6)
10	vrij(rood) wordt venster	5	6	6	II(18)
11	T legt krukje normaal in veld	5	8L	8R	
12	T bedient venster(wordt rood)		8	7	III(6)
13	T legt handel normaal in veld		14	12	
<p>Voor vrij(rood) worden van venster 4 zie blad 5.</p> <p>Bij uitgeschakelde post III is binnenkomst van Geleen=Lutterade op spoor 4 niet mogelijk. Voor een trein van Geleen=Lutterade op spoor 5 worden dan de handelingen 2,3 en 12 niet verricht(venster 7 is dan reeds vrij en wordt niet bediend.)</p>					
6	12-12-'54	A	8 ^e wbl	B	

Van Geleen=Lutterade op de sporen III, 4 en 5.

1	II ontvangt wekkersein van Lut				Lut
2	II legt krukje om in veld 3				
3	II bedient de vensters 1 en 2 (worden wit) en 3 (wordt rood)				Lut
4	II ontvangt wekkersein van Lut				Lut
5	II wekt T				T(1)
	bij aankomst op spoor	III	4	5	
6	vrij(wit) wordt venster	5	6	7	T(9)
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3,7,12, 10,16,21	5,7,12, 16,21	5,6,13, 16,21	
8	niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,4,8,9, 21	2,4,11,17, 21	2,4,13,17, 21	
9	II legt handel om in veld	6,20	8,9,6,20	8,9,6,11, 20	
10	II legt krukje om in veld	5	6	7	
11	II legt krukje om in veld 1				
12	II legt om het handel D $3-5/D^V/(B^V)$				
	Het venstertje D^V/B^V wordt wit, zodra één der voorseinen D^V of B^V uit de normale stand is gekomen.				
13	vrij(wit) wordt venster 1				Lut
14	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel	54B	57	55	trein
	maakt vrij(wit) venster 3				
15	II legt krukje normaal in veld 3				
16	II legt normaal het handel D $3-5/D^V/(B^V)$				
17	II legt krukjes normaal in veld 1 en	5	6	7	
18	II bedient venster (wordt rood)	5	6	7	T(10)
	vrij(rood) wordt venster 2				
19	II legt handel normaal in veld	20,6	6,9,8, 20	11,6,9,8, 20	
7	12-12-'54	A	10-1-'56	B 8 ^e w b L	C

Station Beek-Elsloo		Post II		Medewerking met:
Naar Geleen=Lutterade van de sporen II en 4-6.				
<u>1</u>	II wekt Lut			Lut
<u>2</u>	Vrij(wit) wordt venster 15			Lut
	Bij vertrek van spoor	II	4-6	
<u>3</u>	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	16,21	1,5,6,7, 12,13,15,21	
<u>4</u>	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,4,21	17 en van sp. 5: 13 *)	
<u>5</u>	II legt handel om in veld	20	2,4,8,9,18,20 en van sp 5: 11 en van sp 6: 11,13 *)	
<u>6</u>	II drukt de drukknop "Tr akd wp 21"			21
<u>7</u>	Wit wordt het venstertje "Toest.wp 21"			21
	Branden gaat het groene lampje "naar Lut"			
<u>8</u>	II legt krukje om in veld	15L	16	
<u>9</u>	II legt om het handel	C2/(C ^v)	C4-6	
<u>10</u>	II wekt Lut			Lut
<u>11</u>	Laatste as over geïsoleerd wissel 63A			trein
	Vrij(wit) wordt venster 14			
<u>12</u>	II legt krukje om(naar rechts) in veld 14			
<u>13</u>	II legt normaal het handel	C2/(C ^v)	C4-6	
<u>14</u>	II legt krukje normaal in veld	15L,14	16,14	
<u>15</u>	II bedient de vensters 14 en 15			Lut
	Vrij(rood) wordt venster	9	-	
<u>16</u>	II legt handel normaal in veld	20	20,18,9,8,4,2, 11,13	
<u>17</u>	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in de overweg nabij wp 21			trein
	Het venstertje "Toest. wp 21" wordt rood			
	Het groene lampje "naar Lut" dooft			
<p>*) De wisselhandels met de omraamde veldnummers worden niet door het omleggen van krukje 16 vastgelegd.</p>				
<u>8</u>	1-3-'57	A	8 ^e wbl	B

Van Bunde op de sporen 1, II en 4-5

1	II ontvangt wekkersein van T					T(4)
	bij aankomst op spoor	1	II	4	5	
2	II wekt			III	III	III(1)
3	vrij(wit) wordt venster			12	13	III(5)
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	10,12, 13	11,12, 13	5,6,10, 11,13,16	5, 7,10, 11,12,16	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	26				
6	II legt handel om in veld			11	13	
7	II legt krukje om in veld	11	10	12	13	
8	II bedient venster(wordt wit)	11	9 en 10	11	11	T(5)
9	vrij(rood) wordt venster	11	10	11	11	T(19)
10	II legt krukje normaal in veld	11	10	12	13	
11	II bedient venster			12	13	III(6)
12	II legt handel normaal in veld			11	13	

Voor vrij(rood) worden van venster 9 zie blad 8

Bij uitgeschakelde post III is binnenkomst van Bunde op spoor 5 niet mogelijk. Voor een trein van Bunde op spoor 4 worden dan de handelingen 2,3 en 11 niet verricht(venster 12 is dan reeds vrij en wordt niet bediend).

Station Beek-Elslloo		Post III		Medewerking met:
Van Bunde op de sporen 4 en 5				
1	III ontvangt wekkersein van II			II(2)
	bij aankomst op spoor	4	5	
2	III legt om handel in veld	2	2,3	
3	III neemt uit het slot aan het bedienings- toestel sleutel	H.Sp.4	H.Sp.5	
4	III brengt de aan deze sleutel bevestigde sleutel	B.Sp.4	B.Sp.5	
	in het slot van het bloktoestel onder ven- ster	1	2	
5	III bedient venster(wordt wit)	1	2	II(3)
6	vrij(rood) wordt venster	1	2	II(11)
7	III neemt uit het slot van het bloktoestel sleutel	B.Sp.4	B.Sp.5	
8	III brengt in het desbetreffende slot aan het bedieningstoestel de hieraan bevestig- de sleutel	H.Sp.4	H.Sp.5	
9	III legt normaal handel in veld	2	2,3	
Van Geleen-Lutterade op de sporen 4 en 5				
1	III ontvangt wekkersein van T			T(2)
	bij aankomst op spoor	4	5	
2	III legt om handel in veld	2	2,3	
3	III neemt uit het slot aan het bedienings- toestel sleutel	H.Sp.4	H.Sp.5	
4	III brengt de aan deze sleutel bevestigde sleutel	B.Sp.4	B.Sp.5	
	in het slot van het bloktoestel onder ven- ster	3	4	
5	III bedient venster(wordt wit)	3	4	T(3)
6	vrij(rood) wordt venster	3	4	T(12)
7	III neemt uit het slot van het bloktoestel sleutel	B.Sp.4	B.Sp.5	
8	III brengt in het desbetreffende slot aan het bedieningstoestel de hieraan bevestig- de sleutel	H.Sp.4	H.Sp.5	
9	III legt normaal handel in veld	2	2,3	
Uitschakelen.				
III verricht de handelingen 2 t/m 5 voor een trein van Bunde op spoor 4 en voor een trein van Geleen-Lutterade op spoor 5, meldt dit aan T en II en sluit de post. Bij inschakelen worden de handelingen 6 t/m 9 verricht.				
10	12-12-'54	A		

Bediening van de wissels 63A/B

1	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5, 6, 7, 15, 16
2	II drukt de knop	"Wiss. 63A/B"
	indien het wissel onbezet is dan gaat branden het groene lampje	"Wiss. 63A/B"
	luiden gaat een schel	
3	Onder het gedrukt houden van b.g. knop legt II krukje om in veld	21
	naar de linksleidende stand lopen om de wissels	63A/B
	het bijbehorende rode lampje gaat branden	
4	Is het wissel omgelopen, dan doven het rode en groene lampje	
	<u>Terugleggen van de wissels</u>	
5	II drukt de knop	"Wiss. 63A/B"
	indien het wissel onbezet is dan gaat branden het groene lampje	"Wiss. 63A/B"
	luiden gaat een schel	
6	Onder gedrukt houden van b.g. knop legt II krukje normaal in veld	21
	Naar de normale stand lopen om de wissels	63A/B
	het bijbehorende rode lampje gaat branden	
7	Liggen de wissels in de normale stand dan doven het rode en groene lampje	