

Station Akkrum		Post I		Mede- werking met:
Van Grouw=Irnsom op de sporen 1 en 2 ^a				
1	I ontvangt wekkersein van T			T (4)
2	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.Br			
3	I legt krukje om in veld 10			
4	I bedient venster 10 (wordt wit)			T (5)
	bij aankomst op spoor	1	2 ^a	
5	vrij (wit) wordt venster	12	11	T (13)
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	11,13	12	
7	I sluit de overwegbomen bij km 149.170			
8	I legt krukje om in veld	12	11	
9	I legt om het handel	D1	D2	
10	I legt krukje om in veld	14	13	
11	I legt om het handel	D ₁ ^v	D ₂ ^v	
12	achter de trein legt I normaal het handel	D ₁ ^v	D ₂ ^v	
13	I legt krukje normaal in veld	14	13	
14	I legt normaal het handel	D ₁	D ₂	
15	I legt krukje normaal in veld	12	11	
16	I opent de overwegbomen			
17	I bedient venster (wordt rood)	12	11	T (17)
18	vrij (groen) wordt venster 10			T (23)
19	I legt krukje normaal in veld 10			
Naar Grouw=Irnsom van de sporen 1 en 3				
1	I ontvangt wekkersein van T			T (3)
2	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.Br			
3	I legt krukje om in veld 10			
4	I bedient venster 10 (wordt wit)			T (4)
5	schel "Akd tr n. Gw" begint te luiden			T (9)
6	I sluit de overwegbomen			
7	I drukt de drukknop "tr n. Gw"			T (10)
	lampje "medew. tr n. Gw" wordt wit			
8	achter de trein opent I de overwegbomen en dooft het lampje "medew. tr n. Gw"			
9	schel "Akd tr n. Gw" houdt op met luiden			T (17)
10	vrij (groen) wordt venster 10			T (23)
11	I legt krukje normaal in veld 10			

Station Akkrum	Mede- werking met:
Openen en sluiten van de brug over de Boorn	
1	I overtuigt zich er van dat venster 10 vrij (groen) is
2	I neemt de sleutel "H. Br" uit het slot van het bedieningstoestel
3	I brengt de aan de sleutel "H. Br" bevestigde sleutel "1 B1" in de sleutelvergrendelkast waarna de grendelstelknop in de normale stand wordt gelegd.
4	I draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast op het zuidelijke landhoofd 90° om waardoor de sleutel "2 B1" uit de sleutelvergrendelkast kan worden genomen.
5	I handelt voor het openen en sluiten van de brug zoals omschreven in het BBB.
6	I brengt de sleutel "2 B1" in de sleutelvergrendelkast op het zuidelijk landhoofd waarna de grendelstelknop in de normale stand wordt terug gelegd.
7	I draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast 90° om waardoor de sleutel "1 B1" uit de sleutelvergrendelkast kan worden genomen.
8	I brengt de aan de sleutel "1 B1" bevestigde sleutel "H. Br" in het slot van het bedieningstoestel.