

Leiden Goederenstation van Alphen aan de Rijn op de sporen 1-4		Posten T en I				Medewerking met:
1	T ontvangt wekkersein van Apn					Apn
2	T bedient venster 11 (wordt rood)					Apn
3	T ontvangt wekkersein van Rskb					Rskb
4	T wekt I					
5	T bedient venster 15 (wordt wit) bij I wordt vrij (wit) venster 9					
6	I legt krukje om in veld 8					
7	I bedient de vensters 8 (wordt wit) en 9 (wordt rood) bij aankomst op spoor	1	2	3	4	Rskb
8	I legt krukje om in veld	9L	9R	10L	10R	
9	I bedient venster 10 (wordt wit) bij T wordt vrij (wit) venster	1	4	2	3	
10	T legt krukje om in veld	1	4	2	3	
11	T bedient venster 6 (wordt wit) bij I wordt vrij (wit) venster 1					
12	bij T wordt vrij (rood) venster 12					Apn
13	bij T wordt vrij (rood) venster 13					Rskb
14	I drukt de knop "v. Apn" het groene lampje "v. Apn" gaat branden (event. met vertraging)					
15	I legt krukje om in veld 1					
16	I legt om het handel $A_{1-4}/(A^V)/(C^V)$					
17	eerste as over isolerende las bij km 29.629 bij T gaat de schel met langzame slag "Akd v. Apn" luiden, dooft het groene lampje "Aankond. v. Apn" en gaat het gele lampje branden					trein
18	laatste as over geïsoleerd wissel 1 bij I wordt vrij (wit) venster 2					trein
19	T drukt de drukknop "Apn APB opheffen Aankond. v. Apn" de schel met langzame slag "Akd v. Apn" houdt op met luiden het gele lampje "Aankond. v. Apn" dooft en het groene lampje gaat branden					
20	I legt normaal het handel $A_{1-4}/(A^V)/(C^V)$					
21	I legt krukje om in veld 2					
22	I legt krukje normaal in veld 1 en 2 het groene lampje "v. Apn" dooft					
23	I bedient de vensters 1 en 2 (worden rood) * bij T worden vrij (rood) de vensters 6 en 12b.					
24	T legt krukje normaal in veld	1	4	2	3	
25	T bedient venster (wordt rood) bij I wordt vrij (rood) venster 10	1	4	2	3	
26	I legt krukje om in veld	9L	9R	10L	10R	
	* Tijdens het drukken van venster 1 en 2 toont het seinmeldingsvenstertje C^V rood, blijft het wit tonen dan kan venster 1 niet bediend worden en moet er op gerekend worden dat sein C^V niet in de normale stand is teruggekomen.					
4a	1976					+

27 T bedient venster 13 (wordt wit)

vrij (rood) wordt venster 15

bij I wordt vrij (rood) venster 8

28 I legt krukje normaal in veld 8

29 T bedient de vensters 12 en 12b (worden wit)

Apn

vrij (wit) wordt venster 11

Leiden Goederenstation		Posten T en I				Medewerking met:
Naar Alphen aan de Rijn van de sporen 1-4						
1	T wekt Apn					Apn
2	vrij (wit) wordt venster 10					Apn
3	T wekt Rskb					Rskb
4	vrij (wit) wordt venster 9					Rskb
5	T wekt I					
6	bij vertrek van spoor	1	2	3	4	
7	T legt krukje om in veld	8L	8R	9		
8	T bedient de vensters 8 en 8b (worden wit)					
	bij I wordt vrij (wit) venster	4	5	6		
9	I legt krukje om in veld	4	5	6L	6R	
10	I legt om het handel	B1	B2	B3-4		
11	laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 1					trein
	bij I wordt vrij (wit) venster 2					
12	I legt krukje om in veld 2					
13	I legt normaal het handel	B1	B2	B3-4		
14	I legt krukje normaal in veld	4	5	6L	6R	
15	I legt krukje normaal in veld 2					
16	I bedient de vensters (worden rood)	4 en 2	5 en 2	6 en 2		
	bij T wordt vrij (rood) venster 8					
17	T legt krukje normaal in veld	8L	8R	9		
18	T bedient venster 9 (wordt rood)					Rskb
19	T bedient de vensters 10 en 11 (worden rood)					Apn
	vrij (rood) wordt venster 8b					
20	bij T wordt vrij (wit) venster 11					Apn
5	1976					+

Leiden Goederenstation		Posten T, I en II				Medewerking met:
van Leiden op de sporen 1-4						
1	bij T dooft het lampje "Blok vrij n. Ledn" en gaan de lampjes "n. Ledn" en "Akd v. Ledn" branden en gaat de schel "Akd v. Ledn" luiden					Ledn
2	T drukt de knop "Opheffen Akd v. Ledn"					
	de schel "Akd v. Ledn" houdt op met luiden					
3	T wekt I					
	bij aankomst op spoor	1	2	3	4	
4	T legt krukje om in veld	17L	18R	17R	18L	
5	T bedient venster 17 (wordt wit)					
	bij I wordt vrij (wit) venster	16	19	17	18	
6	I legt krukje om in veld	16	19	17	18	
7	I bedient de venster 14 en 14b (worden wit)					
	bij T wordt vrij (wit) venster 21					
8	T legt krukje om in veld 21					
9	T drukt de knop "P. II overw."					
	bij II wordt de trein akd in werking gesteld					
10	II sluit de overwegbomen en drukt de knop "ovw gesloten"					
	bij T gaat het lampje "ovw 31.5 gesloten" branden					
11	T sluit de overwegbomen van de overweg 31.4 en drukt de knop "ovw 31.4 gesl."					
	het lampje "ovw 31.4 gesloten" gaat branden					
12	T legt krukje om in veld 19					
	sein 22 komt uit de stand "stop"					
	het rode lampje "sein 22" dooft					
13	eerste as over isolerende las voorbij sein 22					trein
	sein 22 komt in de stand "stop"					
	bij T gaat het rode lampje "sein 22" branden					
14	laatste as over isolerende las voorbij sein 22					trein
	bij T gaat het lampje "Blok vrij n. Ledn" branden en doven de lampjes "Akd v. Ledn" en "n. Ledn"					
15	II opent de overwegbomen					
	de treinaankondiging komt in de normale toestand					
	bij T dooft het lampje "ovw 31.5 gesloten"					
16	T opent de overwegbomen					
	het lampje "ovw 31.4 gesloten" dooft					
17	laatste as over isolerende las voorbij wissel					trein
		18	17	16	15	
	vrij (wit) wordt venster 20					
18	T legt krukje om in veld 20					
19	T legt krukje normaal in veld 19, 21 en 20					
20	T bedient de vensters 20 en 21 (worden rood)					
	bij I wordt vrij (rood) venster 14					
21	I legt krukje normaal in veld	16	19	17	18	
6a	1976					+

van Leiden op de sporen 1-4

		1	2	3	4	
22	bij aankomst op spoor					
	I bedient venster (wordt rood)	16	19	17	18	
	vrij (rood) wordt venster 14b bij T wordt vrij (rood) venster 17					
23	T legt krukje normaal in veld	17L	18R	17R	18L	
6b	1976					+

Leiden Goederenstation		Posten T en II				Medewerking met:
Naar Leiden van de sporen 1-4						
1	T overtuigt zich ervan, dat het lampje "Blok vrij n. Ledn" brandt en het rode lampje "n. Ledn" gedoofd is					
2	T drukt de knop "p. II overw."					
	bij II wordt de trein akd in werking gesteld					
3	II sluit de overwegbomen van de overweg 31.5 en drukt de knop "ovw gesloten"					
	bij T gaat het lampje "ovw 31.5 gesloten" branden					
4	T sluit de overwegbomen van de overweg 31.4 en drukt de knop "ovw 31.4 gesloten"					
	het lampje "ovw 31.4 gesloten" gaat branden					
	bij vertrek van spoor	1	2	3	4	
5	T legt krukje om in veld					
	29	30	31L	31R		
het lampje "Blok vrij n. Ledn" dooft en het groene lampje "vertr. n. Ledn" gaat branden						
6	T legt krukje om in veld					
	26	27	28	28		
wit wordt de melder "C ₁ /C ₂ /C ₃₋₄ " en het groene lampje "vertr. n. Ledn" dooft						
7	T legt om het handel	C ₁ /(C ^v)	C ₂	C ₃₋₄	C ₃₋₄	
8	eerste as op isolerende las voorbij sein					trein
		C ₁	C ₂	C ₃₋₄	C ₃₋₄	
	in de normale stand komt sein					
rood wordt de melder "C ₁ /C ₂ /C ₃₋₄ "						
9	laatste as over isolerende las voorbij wissel 18					trein
	bij T gaat het groene lampje "vertr. n. Ledn" branden					
10	T legt normaal het handel	C ₁ (C ^v)	C ₂	C ₃₋₄	C ₃₋₄	
11	T legt krukje normaal in veld					
	26 en 29	27 en 30	28 en 31L	28 en 31R		
het groene lampje "vertr. n. Ledn" dooft						
12	T opent de overwegbomen van overweg 31.4					
	het lampje "ovw 31.4 gesloten" dooft					
13	II opent de overwegbomen van overweg 31.5					
	de trein akd komt in de normale toestand					
	bij T dooft het lampje "ovw 31.5 gesloten"					
14	Trein binnen te Leiden					trein
	bij T gaat het lampje "Blok vrij n. Ledn" branden					
7	1976					+

Leiden Goederenstation		Posten T en II			Medewerking met:
Openen en sluiten van de brug over het Galgewater					
1	II wekt T				
2	T overtuigt zich ervan, dat het lampje "Blok vrij n. Ledn" brandt en het lampje "Akd v. Ledn" gedoofd is				
3	T drukt de knop "Brug"				
	het groene lampje "Brug" gaat branden				
4	T legt tijdens het gedrukt houden van deze knop krukje in veld 25 in de middenstand				
5	T legt handel om in veld 25				
6	T legt krukje links om in veld 25				
7	T bedient venster 25 (wordt groen)				
	bij II wordt venster 2 vrij (groen)				
8	II legt krukje om in veld 2				
9	II legt handel om in veld 2				
10	II neemt sleutel B.Bov uit het slot aan het bloktoestel				
11	II brengt de daaraan bevestigde sleutel ETR in het slot aan de schakelkast van de bovenleiding				
	het venstertje boven dit slot wordt wit				
12	II legt de schakelaar in de stand "niet berijdbaar"				
13	II drukt na + 30 sec. de drukknop boven het slot SKL				
	het venstertje hieraan wordt blauw				
14	II neemt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop sleutel SKL hieruit				
15	II handelt voor het openen en sluiten van de brug als in het BBB is voorgeschreven				
16	II brengt de sleutel SKL in slot aan de schakelkast venstertje hieraan wordt wit				
17	II legt de schakelaar in de stand "berijdbaar"				
18	II drukt na + 30 sec. de drukknop boven slot ETR				
	het venstertje hieraan wordt blauw				
19	II neemt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop sleutel ETR hieruit				
20	II brengt de hieraan bevestigde sleutel B.Bov in het slot aan het bloktoestel				
21	II legt handel normaal in veld 2				
22	II legt krukje normaal in veld 2				
23	II bedient venster 2 (wordt wit)				
	bij T wordt vrij (wit) venster 25				
24	T legt krukje 25 in de middenstand				
25	T legt normaal het handel in veld 25				
26	T legt krukje normaal in veld 25				
8	1976	1 ^e WBL			+