

Electrische bediening van de wissels 4,5 en 6

wissel	4	5	6	
1 T	drukt de knop in veld			
	3	2	1	
	indien wissel onbezet			
	branden gaat het lampje van de spermagneet in veld (groen)			
	3	2	1	
2 T	legt tijdens gedrukt houden van b.g.knop, krukje om in veld			
	3	2	1	
	de wisselwekker gaat luiden			
	het wisselstandaangifte lampje dooft			
wissel	is in de eindstand gekomen wissel			
	4	5	6	
	de wisselwekker houdt op met luiden *			
	het lampje van de spermagneet dooft in veld			
	3	2	1	
branden gaat het andere wisselstandaangifte lampje (wit)				
<p>* blijft de wisselwekker luiden of begint zonder bedieningshandelingen te luiden, dan mag niet meer vertrouwd worden op overeenkomst tussen de stand van de krukjes en de stand van het wissel(de wissels)</p>				

Van Vroomshoop op de sporen 1-4

1	T	ontvangt wekkersein van Vhp				
2	T	bedient venster 17 (wordt rood)				
		bij Vhp wordt het desbetreffende venster vrij				
op sp.		1	2a	3	4	
3	T	legt krukje om in veld				
		20L	20R	15L	15R	
4	T	legt om seinhandel				
		B1-4				
5	Vhp	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen				
		bij T wordt vrij venster 20(rood)				
6	trein	met laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein B1-4				
		bij T wordt vrij venster 20b (wit)				
7	T	legt seinhandel normaal				
		B1-4				
8	T	legt krukje normaal in veld				
		20L	20R	15L	15R	
9	T	bedient venster 20 (wordt wit) en 20b (wordt rood)				
		bij T wordt vrij venster 17 (wit)				

1	T	wekt Vhp			
2	Vhp	verricht de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij venster 16 (wit)			
van sp.		1	2a	3	4
3	T	legt krukje om in veld			
		16R	17R	18	19
		branden gaat het lampje (wit)			
		C1	C2	C3,4	
4	T	legt om seinhandel			
		C1	C2	C3,4	
		wit wordt het venstertje			
		C1,2		C3,4	
5	trein	met eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 1			
		doven gaat het lampje (wit)			
		C1	C2	C3,4	
		in de normale stand komt sein			
		C1	C2	C3,4	
		rood wordt het venstertje			
		C1,2		C3,4	
6	T	legt seinhandel normaal			
		C1	C2	C3,4	
7	T	legt krukje normaal in veld			
		16R	17R	18	19
8	T	bedient vensters 16 en 17 (worden rood)			
9	Vhp	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij venster 17 (wit)			

Van Ommen op sp. 1,2

1	T	ontvangt wekkersein van Omn	
2	T	bedient venster 19 (wordt rood)	
		bij Omn wordt het desbetreffende venster vrij	
op sp.		1	2a
3	T	legt krukje om in veld	
		21L	21 R
4	T	legt om seinhandel	
		A1,2	
5	Omn	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen	
		bij T wordt vrij venster 21 (rood)	
6	trein	met laatste as over geïsoleerde sponstaaf voorbij sein A1,2	
		bij T wordt vrij venster 21b (wit)	
7	T	legt seinhandel normaal	
		A1,2	
8	T	legt krukje normaal in veld	
		21L	21R
9	T	bedient venster 21 (wordt wit) en 21b (wordt rood)	
		bij T wordt vrij venster 19 (wit)	

naar Ommen van de sporen 1 en 2

1	T	wekt Omn	
2	Omn	verricht de voorgeschreven handelingen	
		bij T wordt vrij venster 18 (wit)	
van sp.		1	2
3	T	legt krukje om in veld	
		16L	17L
		branden gaat het lampje (wit)	
		C1	C2
4	T	legt om seinhandel	
		C1	C2
		wit wordt het venstertje	
		C1,2	
5	trein	met eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 3	
		doven gaat het lampje (wit)	
		C1	C2
		in de normale stand komt sein	
		C1	C2
		rood wordt het venstertje	
C1,2			
6	T	legt seinhandel normaal	
		C1	C2
7	T	legt krukje normaal in veld	
		16L	17L
8	T	bedient vensters 18 en 19 (worden rood)	
9	Omn	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen	
		bij T wordt vrij venster 19 (wit)	

Van Bergentheim op de sporen 1-4

1	T	ontvangt wekkersein van Btm			
2	T	bedient venster 5 (wordt rood)			
		bij Btm wordt het desbetreffende venster vrij			
van sp.		1	2b/2a	2b/3	4
3	T	legt krukje om in veld			
		6L	6R	7L	7R
		branden gaat het lampje "v. Btm vrij" (groen)			
4	T	legt krukje om in veld			
		4			
		het lampje "v. Btm vrij" dooft"			
5	T	legt krukje om in veld			
		4 ⁰			
		branden gaat het lampje "E1-4"(wit)			
		het lampje "E1-4" stop" dooft			
		uit de stand "stop" komt sein			
		E1-4			
6	Btm	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij venster 4 (rood)			
7	trein	met eerste as op geïsoleerd wissel 6			
		het lampje "E1-4" dooft			
		in de stand "stop" komt sein			
		E1-4			
		branden gaat het lampje "E1-4 stop"(rood)			
8	T	legt krukje normaal in veld			
		4 ⁰			
9	trein	laatste as over geïsoleerd wissel			
		6	4	5	
		branden gaat het lampje "v. Btm vrij" (groen) *			
		bij T wordt vrij (wit) venster 4 ⁰			
10	T	legt krukje normaal in veld			
		4			
		het lampje "v. Btm vrij" dooft			
11	T	legt krukje normaal in veld			
		6L	6R	7L	7R
12	T	bedient venster 4 (wordt wit) en 4 ⁰ (wordt rood)			
		vrij wordt venster 5 (wit)			
		* Indien het lampje "n. Btm. vrij" niet gaat branden en het krukje 4 niet terug te leggen is, terwijl wel het lampje "E1-4 stop" brandt dan kan krukje 4 normaal gelegd worden door gelijktijdig drukken van de noodknop "v. Btm"			

Naar Bergentheim van de sporen 1-4

1	T	wekt Btm			
2	Btm	verricht de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij venster 6 (wit)			
van sp.		1	2a/2b	3/2b	4
3	T	legt krukje om in veld			
		8L	8R	9L	9R
		branden gaat het lampje "n.Btm vrij" (groen)			
4	T	legt krukje om in veld			
		5			
		het lampje "n.Btm. vrij" dooft			
5	T	legt krukje om in veld			
		5 ^o			
		branden gaat het lampje (wit)			
		D1	D2	D3	D4
		het lampje "D1-4 stop" dooft			
		uit de stand "stop" komt sein			
		D1	D2	D3	D4
6	trein	met de eerste as op geïsoleerd wissel			
		6	4	5	
		doven gaat het lampje			
		D1	D2	D3	D4
		in de stand "stop" komt sein			
		D1	D2	D3	D4
		branden gaat het lampje "D1-4 stop" (rood)			
7	T	legt krukje normaal in veld			
		5 ^o			
8	trein	met laatste as over geïsoleerd wissel 6			
		branden gaat het lampje "n. Btm vrij" (groen)*			
9	T	legt krukje normaal in veld			
		5			
		het lampje "n.Btm.vrij" dooft			
10	T	legt krukje normaal in veld			
		8L	8R	9L	9R
11	T	bedient vensters 5 en 6 (worden rood)			
12	Btm	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij venster 5 (wit)			
		* Indien het lampje "n.Btm.vrij" niet gaat branden en het krukje 5 niet terug te leggen is, terwijl wel het lampje "D1-4 stop" brandt, dan kan krukje 5 normaal gelegd worden door gelijktijdig drukken van de noodknop "n.Btm."			