

1	Zolang de trein zich bevindt tussen de lichtseinen bij km 55.958 en km 57.514 brandt in post T en de overwegpost het lampje "Aank. tr. v. Hd" en luidt in post T en de overwegpost de schel met langzame slag			trein
	bij aankomst op spoor	1	2	
2	vrij (wit) moet zijn venster	9	6	
3	niet omgelegd mogen zijn de krukjes in veld	2R,9	2L,3,4,5,6,11, 12	
4	niet omgelegd mogen zijn de handels in veld	7,8	—	
5	T legt handel om in veld	9	7,9	
6	de wachter in de overwegpost bij km 61.062 sluit de overwegbomen en drukt vervolgens de knop "v. Hd"			over- wegpost
7	bij T gaat branden het lampje "v. Hd ow gesloten"			
8	T legt krukje om in veld	2L	2R	
9	branden gaat het lampje "v. Hd"			
10	T legt krukje om in veld 1			
11	lampje "v. Hd" dooft			
12	T legt krukje om in veld 10			
13	wit worden de venstertjes "Sein 118" en	"v. Hd op sp I"	"v. Hd op sp II"	
14	eerste as op isolerende las voorbij sein 118 maakt rood de venstertjes "sein 118" en	"v. Hd op sp I"	"v. Hd op sp II"	trein
15	laatste as over isolerende las voorbij wissel doet branden het lampje "v. Hd"	1	2	trein
16	de wachter in de overwegpost bij km 61.062 opent de overwegbomen			over- wegpost
17	lampje "v. Hd ow gesloten" in T dooft			
18	T legt krukjes normaal in veld 1			
19	lampje "v. Hd" dooft			
20	T legt krukje normaal in veld	2L	2R	
21	T legt handel normaal in veld	9	9,7	

N.B. In de overwegpost is een noodknop aanwezig waarmee "sein 118" in de stand stop kan worden gebracht.

Station Kunspeet		Post T en overwegpost		
naar Harderwijk van de sporen 2 en 3				
1	T overtuigt zich dat het venstertje "Blok n. Hd" wit toont			
	bij vestrek van spoor	2	3	
2	T zorgt dat post I bewaakt is en veert	—	I	I (1)
3	T bedient venster (wordt groen)	—	8	I (2)
4	niet ongelegd mogen zijn de krukjes in veld	2R, 5R	2R, 4, 5L, 11, 12	
5	niet ongelegd mogen zijn de handels in veld	7	7, 11	
6	T legt handel en in veld	9	9	
7	T drukt wekknop „overweg“			
8	de wachter in de overwegpost bij km 61.062 sluit de overwegbomen			overwegpost
9	bij T gaat branden het lampje "n. Hd ow gesloten"			
9	T legt krukje om in veld	5L	5R	I (5)
10	branden gaat het lampje "n. Hd"			I (7)
11	T legt krukje om in veld 6			
12	lampje "n. Hd" dooft			
13	T legt krukje om in veld 6°			
14	wit worden de venstertjes "Sein 120/122" en	n. Hd v. sp II	n. Hd v. sp II en n. Hd v. sp 3 over sp II	
15	eerste as op isolerende las nabij wissel 7 maakt rood het venstertje	—	n. Hd v. sp 3 over sp II	trein
16	eerste as op isolerende las voorbij sein 120 maakt rood de venstertjes "Blok n. Hd", "n. Hd v. sp II" en "Sein 120/122"			trein
17	laatste as over genoemde isolerende las doet lampje "n. Hd" branden			trein
18	de wachter in de overwegpost bij km 61.062 opent de overwegbomen			overwegpost
19	lampje "n. Hd ow gesloten" in T dooft			
20	T legt krukjes normaal in veld 6			
21	lampje "n. Hd" dooft			
22	T legt normaal krukje in veld	5L	5R	
23	T legt handel normaal in veld	9	9	
24	vrij (wit) wordt venster	—	8	I (13)
25	laatste as voorbij eerstvolgend lichtsein maakt wit het venstertje "Blok n. Hd"			trein
<p>N.B. In de overwegpost is een noodknop aanwezig waarmee "sein 120" in de stand stop kan worden gebracht.</p>				
5	1970			

Station Nunspeet		Post T	Middelen noot
van 't Harde op spoor 2			
1	Zolang de trein zich bevindt op het afkomende hoofdspoor tussen de lichtseinen bij km 66.762 en km 65.298 brandt in post T het lampje "Aank. tr. v. Hde" en luidt de schel met langzame slag		trein
1 ^a	T wekt overweg-post		
2	vrij (wit) moet zijn venster 8		
3	niet omgelegd mogen zijn de krukjes in veld 2R,5R		
4	niet omgelegd mag zijn het handel in veld 7,11		
5	T legt handel om in veld 9		
6	T legt krukje om in veld 11		
7	branden gaat het lampje "v. Hde"		
8	T legt krukje om in veld 12		
9	lampje "v. Hde" dooft		
10	T legt krukje om in veld 12 ^o		
11	wit worden de venstertjes "v. Hde op sp II" en "Sein 128"		
12	eerste as op isolerende las voorbij sein 128 maakt rood de venstertjes "v. Hde op sp II" en "Sein 128"		trein
13	laatste as over isolerende las voorbij wissel 8 doet branden het lampje "v. Hde"		trein
14	T legt krukjes normaal in veld 12		
15	lampje "v. Hde" dooft		
16	T legt krukje normaal in veld 11		
17	T legt handel normaal in veld 9		
6	1970		

Station Nunspeet		Post T		Medewerking met:
naar 't Harde van de sporen 1,2,4 en 5				
1	T overtuigt zich dat het venstertje "Blok n. Hde" wit toont bij vertrek van spoor	1	2,4,5	
2	T zorgt dat post I bewaakt is en wekt	—	I	I (1)
3	T bedient vensters (worden groen)	—	sp II, 5: 8,9 sp 4 : 9	I (2)
4	Vrij (wit) moet zijn venster	9	—	
5	niet ongelegd mogen zijn de krukjes in veld	9	2L,3,8	
6	niet ongelegd mag zijn het handcl in veld	8	8	
7	T legt krukje om in veld	8	9	
8	branden gaat het lampje "n. Hde"			
9	T legt krukje om in veld 10			
10	het lampje "n. Hde" dooft			
11	T legt krukje om in veld 10°			
12	wit worden de venstertjes "n. Hde v. sp I,II,4 en 5" en "Sein 126"			
13	eerste as op isolerende las voorbij sein 126 maakt rood de venstertjes "Blok n. Hde", "n. Hde v. sp I, II, 4 en 5" en "Sein 126"			trein
14	laatste as over genoemde isolerende las doet lampje "n. Hde" branden			trein
15	T legt krukjes normaal in veld 10			
16	lampje "n. Hde" dooft			
17	T legt krukje normaal in veld	8	9	
18	vrij (wit) wordt venster	—	9 en/of 8	I (7)
19	laatste as voorbij eerstvolgend lichtsein maakt wit het venstertje "Blok n. Hde"			trein
7	1970			

Uit- en inschakelen van post T

A Uitschakelen

1 T verricht de handelingen voor aankomst van Harderwijk op spoor 1 (blad 4), vertrek naar 't Harde van spoor 1 (blad 7), aankomst van 't Harde op spoor 2 (blad 6) en vertrek naar Harderwijk van spoor 2 (blad 5).

2 T legt om de krukjes 3 en 4, waardoor T wordt uitgeschakeld

B Inschakelen

1 T legt de krukjes 3 en 4 normaal

2 T brengt achter de eerste trein de desbetreffende krukjes in de normale stand terug.

Vrijmaken van een reeds vastgelegde wisselstraat bij
aankomst.

Indien T de sperring van het omgelegde krukje 1 of 12 wil opheffen, moet hij de drukknop "vrijm. wisselstr." drukken, waardoor, indien er zich geen trein bevindt op het rechter spoor Hd - Ns tussen het lichtsein bij km 57.510 en wissel 1, het lampje "v. Hd" gaat branden de venstertjes "Sein 118" en "v. Hd op sp. I" of "v. Hd op sp. II" rood worden en krukje 1 teruggelegd kan worden en indien er zich geen trein bevindt op het rechter spoor Hde-Ns tussen de isolerende las bij km 64.250 en wissel 2, het lampje "v. Hde" gaat branden, de venstertjes "Sein 128" en "v. Hde op sp II" rood worden en krukje 12 teruggelegd kan worden.

T legt krukje 1 of 12 normaal en laat daarna de knop "Vrijm. wisselstr." los.

Station Nunspeet				Post I	Subv. no. met
naar 't Harde van de sporen 2,4 en 5					
<u>1</u>	I ontvangt wekkersein van T				T (2)
	bij vertrek van spoor	2	4	5	
<u>2</u>	vrij (groen) wordt venster	3,4	3	3,4	T (3)
<u>3</u>	I legt om krukje in veld	3,4	3	3,4	
<u>4</u>	I legt om handel in veld	4,5	1	3,4,5	
<u>5</u>	Achter de trein legt I normaal het handel	4,5	1	3,4,5	
<u>6</u>	I legt krukje normaal in veld	3,4	3	3,4	
<u>7</u>	I bedient venster	3,4	3	3,4	T (16)
naar Harderwijk van spoor 3					
<u>1</u>	I ontvangt wekkersein van T				T (2)
<u>2</u>	vrij (groen) wordt venster 4				T (3)
<u>3</u>	I legt krukje om in veld 4				
<u>4</u>	I legt om het handel in veld 4				
<u>5</u>	lampje "n. Hd" gaat branden				T (9)
<u>6</u>	I legt om krukje in veld 5				
<u>7</u>	lampje "n. Hd" dooft				T (10)
<u>8</u>	laatste as over isolerende las voorbij wissel 8 doet lampje "n. Hd" branden				trein
<u>9</u>	I legt krukje normaal in veld 5				
<u>10</u>	lampje "n. Hd" dooft				
<u>11</u>	I legt normaal het handel in veld 4				
<u>12</u>	I legt krukje normaal in veld 4				
<u>13</u>	I bedient venster 4 (wordt wit)				T (24)
<u>9</u>	1970				

Station Nunspeet

Treinen naar Harderwijk, welke te Hulshorst
wagens moeten uitzetten of opnemen

- 1 T verricht de handelingen genoemd in blad 5
- 2 De trein stopt voor het geïsoleerde wissel 1 te Hulshorst
- 3 Het gedeelte van de trein, waarmee gerangeerd moet worden rijdt op tot voorbij wissel 1
- 4 Bgl begeeft zich naar de wachtpost, drukt de drukknop aan het sleutelcontactkastje en neemt de sleutel B.1/2 uit het slot hieraan
- 5 Na ontsluiten en omleggen van de wissels 1 en 2 worden de nodige rangeerbewegingen verricht
- 6 Na afloop der rangeerbewegingen sluit Bgl de wissels en brengt de sleutel B.1/2 in het slot aan het sleutelcontactkastje
- 7 Nadat de trein gereed is en de overwegbomen van de overweg bij kn 55.054 gesloten zijn geeft Bgl opdracht tot vertrek naar Harderwijk