

Station Ravenstein		Post T		Medewerking met
Bediening van de wissels 1 en 2				
		wissel 1	wissel 2	
1	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1, 13L, 14R, 18 21, 22	13R, 15L, 19L, 23	
2	T drukt de drukknop	"wiss.1"	"wiss.2"	
	Bij onbezett wissel gaat branden het groene lampje	"wissel 1"	"wissel 2"	
3	Tijdens gedrukt houden van de drukknop legt T krukje om in veld	16	17	
	Na loslaten van de drukknop dooft het groene lampje	"wissel 1"	"wissel 2"	
	Door omleggen krukje 16 of 17 dooft het witte lampje	"wiss.1 + of "-"	"wiss.2 + of "-"	
	Luiden gaat de schel			
4	Als het wissel in de eindstand is gekomen zwijgt de schel			
	Branden gaat het witte lampje	"wiss. 1 + of "-"	"wiss.2 + of "-"	
	Indien de schel blijft luiden laat T uitspringen de noodknop	"wsl 1"	"wsl 2"	
5	Voor terugleggen van het wissel drukt T de drukknop	"wiss.1"	"wiss.2"	
	Bij onbezett wissel gaat branden het groene lampje	"wissel 1"	"wissel 2"	
6	Tijdens het gedrukt houden van de drukknop legt T krukje normaal in veld	16	17	
	De gevolgen van het normaal leggen van krukje 16 of 17 zijn gelijk aan die bij het omleggen.			
A 21-7-'59 A				

Station Ravenstein		Post T			Medewerker
Van Berchem op de sporen I, II en 3					
1	T ontvangt wekkersein van Bc				Bc
2	T bedient venster 20(wordt rood)				Bc
3	T ontvangt wekkersein van Bc				Bc
	Bij aankomst op spoor	I	II	III	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,2,5L,7,8,13,14L,15,16,18,19,20,23,24	1,3,5R,6,7,8,13,14,15R,17 t/m 22,24	1,3,5R,6,7,8,13,14,15L,18 t/m 23	
5	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel	H.3/St ³	-	-	
6	T legt krukje om in veld(zie blad 4)	-	16	16,17	
7	T legt krukje om in veld	14R	15L	15R	
8	T bedient venster 24(wordt wit)				
	vrij(wit) wordt venster 22				
9	T legt krukje om in veld	22	23	24	
10	T legt om het handel	A ₁ /A ₁ [∇]	A ₂ /A _{2,3} [∇]	A ₃ /A _{2,3} [∇]	
	wit wordt het venstertje "A [∇] "				
11	Voor een over spoor I doorrijdende trein legt T, indien het uitrijsein naar Wychen bediend is, bovendien krukje 21 en het handel C ₁ [∇] om				
12	Vrij(rood) wordt venster 23				Bc
13	Laatste as over geïsoleerd wissel	1	2	2	trein
	vrij(wit) wordt venster 22 ^b				
14	Achter een doorrijdende trein legt T het handel C ₁ [∇] en krukje 21 normaal				
15	T legt normaal het handel	A ₁ /A ₁ [∇]	A ₂ /A _{2,3} [∇]	A ₃ /A _{2,3} [∇]	
	rood wordt het venstertje "A [∇] "				
16	T legt krukje normaal in veld	22	23	24	
17	T bedient de vensters 22 en 22 ^b (worden rood)				
	vrij(rood) wordt venster 24				
18	T legt krukje normaal in veld	14R	15L	15R	
19	T legt krukje normaal in veld(zie bl.4)	-	16	16,17	
20	T bedient venster 23(wordt wit)				Bc
	vrij(wit) wordt venster 20				
5	21-7-'59	A			

Station Ravenstein				Post T	Medewerking met:
Naar Wychen van de sporen I, II en 3					
1	T wekt Wc				Wc
2	Vrij (wit) wordt venster 6				Wc
	Bij vertrek van spoor	I	II	III	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,2,3,5,7,8,15,20,23,24	1,2,3,5,6,8,14R,15,20,21 t/m 24	1,2,3,5,6,7,14R,15,20,21 t/m 24	
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	9	10	-	
5	T legt handel om in veld	-	9	9,10	
6	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.3/St3				
7	T legt krukje om in veld	6	7	8	
8	T legt om het handel	C ₁	C ₂	C ₃	
9	T wekt Wc				Wc
10	Laatste as over isolerende las nabij bord sein 302 SR vrij (wit) wordt venster 4				trein
11	T legt normaal het handel	C ₁	C ₂	C ₃	
12	T legt krukje om in veld 4				
13	T legt krukje normaal in veld	6,4	7,4	8,4	
14	T legt handel normaal in veld	-	9	9,10	
15	T bedient de vensters 6,5 en 4 (worden rood)				Wc
16	Vrij (wit) wordt venster 5				Wc
Rangeren naar het hoofdspoor zijde Wychen					
1	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1,2,3,5,6,7,8,14R,15,21,22,23,24				
2	T legt krukje om in veld 20				
	branden gaat het lampje "Spermagn.kr.20"				
3	T legt om het handel PQ				
4	Het lampje "Spermagn.kr.20" is gedcoofd, zolang het spoor tussen de isolerende las nabij de wissels 3 en 6 en die nabij het bord sein 302 SR bezet is. Krukje 20 is dan in omgelegde stand vastgelegd.				
5	Na afloop der rangeerbewegingen legt T normaal het handel PQ				
6	T legt krukje normaal in veld 20				
	het lampje "Spermagn.kr.20" dooft				
6	21-7-'59	A			

Station Ravenstein		Post T			Medewerkinge met:
Van Wychen op de sporen I, II en 3					
1	T ontvangt wekkersein van Wc				We
2	T bedient venster 5 (wordt rood)				We
3	T ontvangt wekkersein van Wc				We
	Bij aankomst op spoor	I	II	III	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3, 5R, 6, 7, 8, 13R, 14, 19 t/m 22	1, 2, 3R, 5L, 6, 7, 8, 13, 14L, 15, 18 t/m 21, 23, 24	1, 2, 3L, 5L, 6, 7, 8, 13, 14L, 15, 18 t/m 21, 23, 24	
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	9	10, 12	11	
6	T legt handel om in veld	-	9, 11	9, 10, 12	
7	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel H.3/St ³				
8	T legt krukje om in veld	2	3L	3R	
9	T legt om het handel	D ₁	D _{2,3}	D _{2,3}	
10	T legt krukje om in veld	5L	5R	5R	
11	T legt om het handel	D ₁ ^v	D _{2,3} ^v	D _{2,3} ^v	
12	Voor een over spoor I doorrijdende trein legt T, indien het uitrijsein naar Berchem bediend is, bovendien krukje 1 en het handel B ₁ ^v om				
13	Vrij(rood) wordt venster 2				We
14	Laatste as over isolerende las	isolerende las voorbij wissel 3	geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 5		trein
	vrij(wit) wordt venster 4				
15	Achter een doorrijdende trein legt T het handel B ₁ ^v en krukje 1 normaal				
16	T legt normaal het handel	D ₁ ^v	D _{2,3} ^v	D _{2,3} ^v	
17	T legt krukje normaal in veld	5L	5R	5R	
18	T legt normaal het handel	D ₁	D _{2,3}	D _{2,3}	
19	T legt krukje om in veld 4				
20	T legt krukje normaal in veld	2, 4	3L, 4	3R, 4	
21	T legt handel normaal in veld	-	11, 9	12, 10, 9	
22	T bedient de vensters 2 (wordt wit) en 4 (wordt rood)				We
	vrij(wit) wordt venster 5				
7	21-7-'59	A	1-6-'59	B	

Station Ravenstein		Post T			Medewerking met:
Naar Berchem van de sporen I, II en 3					
<u>1</u>	T wekt Bc				Bc
<u>2</u>	Vrij(wit) wordt venster 19				Bc
	Bij vertrek van spoor	I	II	III	
<u>3</u>	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3, 5R, 13R, 14, 15, 16, 19, 21 t/m 24	1, 2, 3, 5, 13L, 14, 15, 17, 18, 19R t/m 24	1, 2, 3, 5, 13, 14R, 15, 18, 19L, 21 t/m 24	
<u>4</u>	T legt krukje om in veld (zie blad 4)	-	16	16, 17	
<u>5</u>	T legt krukje om in veld	13L	13R	14L	
<u>6</u>	T bedient venster 24 (wordt wit)				
	vrij(wit) wordt venster 22				
<u>7</u>	T legt krukje om in veld	18	19L	19R	
<u>8</u>	T legt om het handel	B ₁	B ₂	B ₃	
<u>9</u>	T wekt Bc				Bc
<u>10</u>	Laatste as over geïsoleerd wissel 1				trein
	vrij(wit) wordt venster 22 ^b				
<u>11</u>	T legt normaal het handel	B ₁	B ₂	B ₃	
<u>12</u>	T legt krukje normaal in veld	18	19L	19R	
<u>13</u>	T bedient de vensters 22 en 22 ^b (worden rood)				
	vrij(rood) wordt venster 24				
<u>14</u>	T legt krukje normaal in veld	13L	13R	14L	
<u>15</u>	T legt krukje normaal in veld (zie blad 4)	-	16	16, 17	
<u>16</u>	T bedient de vensters 19 en 20 (worden rood)				Bc
<u>17</u>	Vrij(wit) wordt venster 20				Bc
<u>8</u>	21-7-'59	A			